

**terxon.**

AZ4300

## Terxon SX Profi–Alarmpaket

Die Terxon SX ist die Einbruchmeldezentrale aus dem Hause ABUS Security–Center. Das Profi–Alarmpaket beinhaltet alle Komponenten für effektiven, vollwertigen Schutz. Bei Bedarf ist ein Austausch der Melder und eine Erweiterung der Anlage jederzeit möglich. Das Profi–Alarmpaket bietet Ihnen alle Vorteile der Terxon SX. Bei der Installation stehen Ihnen 8 frei programmierbare Zonen zur Verfügung. Die 9. Zone ist die Sabotagezone. Angeschlossen werden können ausschließlich NC–Melder. Die Art der Verdrahtung bleibt Ihnen überlassen. Bereits im Lieferumfang enthalten sind:

2 VdS geprüfte Infrarot–Bewegungsmelder

5 Öffnungsmelder für Türen und Fenster

1 Schlüsselschalter, zum Aktivieren/Deaktivieren der Anlage

Für den Signalgeber (Sirene und Blitz) ist eine eigene Sabotagezone auf der Hauptplatine reserviert. Mit dem Signalgeber wurde auch diese Komponente in das Profi–Alarmpaket integriert. Neben der Zentrale, dem Herzstück Ihrer Anlage, ist auch das LCD–Bedienteil Bestand dieses Alarm–Komplett–Sets. Über das Bedienteil kann die Anlage programmiert und per Code oder Chipschlüssel aktiviert/deaktiviert werden. Der Anschluss erfolgt über eine 4–adrige Bus–Verdrahtung. Weiteres Zubehör, das Ihnen eine schnelle und komfortable Installation garantiert:

50m Installationsleitung

5 VdS–Lötverteiler

7 Ah VdS–Notstromakku

terxon.

AZ4300

## Terxon SX Profi–Alarmpaket

Weitere Informationen über die Terxon S und die mitgelieferten Komponenten entnehmen Sie den einzelnen Datenblättern.



### Produktbesonderheiten:

- Lückenlose Absicherung
- Unschlagbares Preis–Leistungs–Verhältnis
- Ideal für Ihren Webshop
- VdS–geprüfte Melder
- 8 Alarmzonen für NC–Kontakte oder Differenzialmeldezone, 1 Sabotagezone

terxon.

AZ4300

# Terxon SX Profi–Alarmpaket

Technische Daten	
Alarmzonen onboard	9, 8 Linien + 1 Sabotagelinie
Schaltausgänge	Transistor 3 x 500 mA, 11 x 50 MA, frei programmierbar
Zonenabschluss	NC oder DEOL wählbar
Sabotagelinien	2, eine für Sirene, eine für Melder
Bedienteile	bis 4 verwendbar
Bereiche	bis 4 Bereiche, 1 Hauptbereich und 3 Unterbereiche möglich
Ereignisspeicher	bis 250 Ereignisse mit Datum und Uhrzeit
Programmierung	Direkt über Display, deutsches Menü
Benutzer	Bis 16 Benutzer und/oder 16 Proximities, 1 Errichtercode
Zoneneigenschaften	frei programmierbar für jede Zone (außer Sabo)
Codelänge	4 Stellen
Notversorgung	Akku 12V/7Ah
Maße	(HxBxT) 240x240x90 mm
Gewicht	3,3 kg
Öffnungswinkel	90°
Bewegungsmelder	
Reichweite	15m
Bewegungsmelder	